

Сокращенное обозначение датчика	Обозначение основного конструкторского документа	Номинальное сопротивление реостата, Ом	Номинальное напряжение, В	Возможность подключения сигнальной лампы	Номинальный рабочий диапазон перемещения поплавка, (Н1-Н3), мм	Масса датчика, г, не более	
1	2	3	4	5	6	7	
ДУМП-И	АДЮИ.407511.060	90	12; 24	—	226	125	
ДУМП-01И	АДЮИ.407511.060-01				294	128	
ДУМП-02И	АДЮИ.407511.059			+	412	160	
ДУМП-02МИ	АДЮИ.407511.068				567	165	
ДУМП-03И	АДЮИ.407511.059-01					175	
ДУМП-03МИ	АДЮИ.407511.063-01				226	185	
ДУМП-04И	АДЮИ.407511.060-02					125	
ДУМП-05И	АДЮИ.407511.060-03				294	128	
ДУМП-05МИ	АДЮИ.407511.060-24					140	
ДУМП-06И	АДЮИ.407511.060-04			—	182	125	
ДУМП-07И	АДЮИ.407511.059-02			+	529	175	
ДУМП-07МИ	АДЮИ.407511.063				374	180	
ДУМП-08И	АДЮИ.407511.059-03					130	
ДУМП-08МИ	АДЮИ.407511.063-02				265	185	
ДУМП-10И	АДЮИ.407511.059-04					155	
ДУМП-11И	АДЮИ.407511.059-05	330			294		
ДУМП-12И	АДЮИ.407511.060-05	90		—	391	125	
ДУМП-15И	АДЮИ.407511.060-06				182		
ДУМП-17И	АДЮИ.407511.064				99	130	
ДУМП-19И	АДЮИ.407511.060-07	330			226	125	
ДУМП-19МИ	АДЮИ.407511.060-15		12	135			
ДУМП-20И	АДЮИ.407511.060-08	330	12; 24	—	294	128	
ДУМП-20МИ	АДЮИ.407511.060-16		12			140	
ДУМП-21И	АДЮИ.407511.060-09		12; 24	+	226	125	
ДУМП-21МИ	АДЮИ.407511.060-17		12			135	
ДУМП-21М1И	АДЮИ.407511.069		12; 24		294	128	
ДУМП-22И	АДЮИ.407511.060-10		12			140	
ДУМП-22МИ	АДЮИ.407511.060-18		12; 24	—	182	125	
ДУМП-23И	АДЮИ.407511.060-11		12			135	
ДУМП-23МИ	АДЮИ.407511.060-19		12; 24	—	391	130	
ДУМП-24И	АДЮИ.407511.060-12		12			140	
ДУМП-24МИ	АДЮИ.407511.060-20		12; 24	—	182	125	
ДУМП-25И	АДЮИ.407511.060-13		12			135	
ДУМП-25МИ	АДЮИ.407511.060-21		12; 24		99	130	
ДУМП-26И	АДЮИ.407511.060-14		12			140	
ДУМП-26МИ	АДЮИ.407511.060-22		12; 24	+	505	145	
ДУМП-26М1И	АДЮИ.407511.060-23		12			180	
ДУМП-28И	АДЮИ.407511.061		800		12	567	190
ДУМП-28МИ	АДЮИ.407511.079						24
ДУМП-29И	АДЮИ.407511.062	12; 24		+	450	185	
ДУМП-29МИ	АДЮИ.407511.068-02	12				175	
ДУМП-29НИ	АДЮИ.407511.062-01	90	12; 24		294	180	
ДУМП-30И	АДЮИ.407511.070					24	175
ДУМП-32И	АДЮИ.407511.071	800	12; 24	514	180		
ДУМП-32МИ	АДЮИ.407511.068-01		24			190	
ДУМП-35И	АДЮИ.407511.072	330	12	294	128		
ДУМП-35МИ	АДЮИ.407511.080				138		
ДУМП-36И	АДЮИ.407511.073	117		—	514	180	
ДУМП-36МИ	АДЮИ.407511.081					190	
ДУМП-37И	АДЮИ.407511.074	213	+	150	125		
ДУМП-37МИ	АДЮИ.407511.082				160		
ДУМП-38И	АДЮИ.407511.075	330	+	412	165		
ДУМП-39И	АДЮИ.407511.076	800			24	160	
ДУМП-39МИ	АДЮИ.407511.068-03					12; 24	165
ДУМП-39НИ	АДЮИ.407511.076-01					24	160
ДУМП-40И	АДЮИ.407511.077				238	150	

ДУМП-44И	АДЮИ.407511.065		12; 24		298	185
ДУМП-46МИ	АДЮИ.407511.083	330			412	180
ДУМП-48И	АДЮИ.407511.087	180			299	160
ДУМП-52И	АДЮИ.407511.066	800				
ДУМП-53И	АДЮИ.407511.066-01	310	12		374	155
ДУМП-54И	АДЮИ.407511.066-02	800	12; 24	-	450	180
ДУМП-55И	АДЮИ.407511.084	90			150	125
ДУМП-57И	АДЮИ.407511.059-06				567	180
ДУМП-70И	АДЮИ.407511.086				512	170
ДУМП-71МИ	АДЮИ.407511.067	800			697	250
ДУМП-76И	АДЮИ.407511.078	90		695		
ДУМП-78И	АДЮИ.407511.059-08			797	330	
ДУМП-80МИ	АДЮИ.407511.055-02	800		-	591	250
ДУМП-81МИ	АДЮИ.407511.088	330		+	255	140
ДУМП-82МИ	АДЮИ.407511.055-03	800		-	524	250

[Аналоги датчиков ДУМП](#)