

Датчики указателя уровня топлива ДУМП И

«И» - наличие в датчике резистивного элемента с повышенной

Сокращенное обозначение датчика	Обозначение основного конструкторского документа	Номинальное сопротивление реостата, Ом	Номинальное напряжение, В	Возможность подключения сигнальной лампы	Номинальный рабочий диапазон перемещения поплавка, (Н1-Н3), мм	Масса датчика, г, не более	
ДУМП-И	АДЮИ.407511.060	90	12; 24	-	226	125	
ДУМП-01И	АДЮИ.407511.060-01				294	128	
ДУМП-02И	АДЮИ.407 511.059			+	412	160	
ДУМП-03И	АДЮИ.407511.059-01				567	175	
ДУМП-04И	АДЮИ.407511.060-02				226	125	
ДУМП-05И	АДЮИ.407511.060-03				294	128	
ДУМП-06И	АДЮИ.407511.060-04				-	182	125
ДУМП-07И	АДЮИ.407511.059-02				+	529	175
ДУМП-08И	АДЮИ.407511.059-03			374		130	
ДУМП-11И	АДЮИ.407511.059-05			294		155	
ДУМП-12И	АДЮИ.407511.060-05	90	-	391	125		
ДУМП-15И	АДЮИ.407511.060-06	-	182	125			
ДУМП-19И	АДЮИ.407511.060-07	330	12	-	226	125	
ДУМП-20И	АДЮИ.407511.060-08				294	128	
ДУМП-21И	АДЮИ.407511.060-09			+	226	125	
ДУМП-22И	АДЮИ.407511.060-10				294	128	
ДУМП-23И	АДЮИ.407511.060-11				-	182	125
ДУМП-24И	АДЮИ.407511.060-12					391	130
ДУМП-25И	АДЮИ.407511.060-13			182		125	
ДУМП-26И	АДЮИ.407511.060-14			99		130	
ДУМП-28И	АДЮИ.407511.061			-	505	180	
ДУМП-29И	АДЮИ.407511.0062			800	24	+	567
ДУМП-30И	АДЮИ.407511.070	90	12; 24	+	450	180	
ДУМП-32И	АДЮИ.407511.071	800	24	-	294	175	
ДУМП-35И	АДЮИ.407511.072	330	12	-	514	180	
ДУМП-36И	АДЮИ.407511.073	117		-	294	128	
ДУМП-37И	АДЮИ.407511.074	213		+	514	180	
ДУМП-38И	АДЮИ.407511.075	330			150	125	
ДУМП-39И	АДЮИ.407511.076	800	24	-	412	160	
ДУМП-40И	АДЮИ.407511.077				238	150	
ДУМП-44И	АДЮИ.407511.065				298	185	
ДУМП-02МИ	АДЮИ.407511.068	90	12; 24	-	412	165	
ДУМП-07МИ	АДЮИ.407511.063				529	180	
ДУМП-19МИ	АДЮИ.407511.060-15				226	135	

ДУМП-20МИ	АДЮИ.407511.060-16			-	294	140		
ДУМП-21МИ	АДЮИ.407511.060-17			+	226	135		
ДУМП-21М1И	АДЮИ.407511.069				294	140		
ДУМП-22МИ	АДЮИ.407511.060-18			+	182	135		
ДУМП-23МИ	АДЮИ.407511.060-19				391	140		
ДУМП-24МИ	АДЮИ.407511.060-20	330	12	-	182	135		
ДУМП-25МИ	АДЮИ.407511.060-21				99	140		
ДУМП-26МИ	АДЮИ.407511.060-22				505	190		
ДУМП-28МИ	АДЮИ.407511.079			514				
ДУМП-35МИ	АДЮИ.407511.080					+	294	138
ДУМП-36МИ	АДЮИ.407511.081			117		+	514	190
ДУМП-37МИ	АДЮИ.407511.082			213			412	180
ДУМП-46МИ	АДЮИ.407511.083	330	24	374	155			
ДУМП-52И	АДЮИ.407511.066	800		+	450	180		
ДУМП-53И	АДЮИ.407511.066-01	310	12		-	150	125	
ДУМП-54И	АДЮИ.407511.066-02	800	12; 24			567	180	
ДУМП-55И	АДЮИ.407511.084	90		+	374	185		
ДУМП-57И	АДЮИ.407511.059-06	90	12;24		567			
ДУМП-03МИ	АДЮИ.407511.063-01					294	180	
ДУМП-08МИ	АДЮИ.407511.063-02					412	165	
ДУМП-29МИ	АДЮИ.407511.068-02	800				99	145	
ДУМП-32МИ	АДЮИ.407511.068-01					294	140	
ДУМП-39МИ	АДЮИ.407511.068-03					695	250	
ДУМП-26М1И	АДЮИ.407511.060-23	330				-	697	250
ДУМП-05МИ	АДЮИ.407511.060-24	90						
ДУМП-76И	АДЮИ.407511.078	90						
ДУМП-71МИ	АДЮИ.407511.067	800						